

Secvest Funk-Schlüsselschalter

Art.-Nr. FUBE50061



- Einfache Installation und Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Kernziehschutz
- Rolling Code-fähig

Alarmanlage aktivieren - bequem, intuitiv

Der Secvest Funk-Schlüsselschalter ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Er ermöglicht die bequeme Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage per Schlüsselumdrehung. So wird kein Code mehr benötigt, der sonst an der Zentrale eingegeben werden müsste.

Übersichtliche Statusanzeige – sichere Übertragung

Zwei integrierte LEDs zeigen den Status der Anlage an. Ein Fehlalarm durch falsche Bedienung ist somit ausgeschlossen. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf einer sicheren Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Die Schutzklasse IP55 ermöglicht den Einsatz des Funkschlüsselschalters auch im geschützten Außenbereich.

Rolling Code

Dieses Produkt ist durch das Rolling-Code-Verfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Alle Steuersignale zwischen diesem Produkt und der Secvest Zentrale sind individualisiert und damit nicht durch unbefugte Dritte reproduzierbar. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Secvest Funk-Schlüsselschalter

Art.-Nr. FUBE50061

Technische Daten

Batterie - Typ	3,6 V AA Li-Batterie (FU2992) oder 12 V DC
Batterie - max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Breite	87mm
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	Aluminium und Kunststoff
Höhe	117mm
Länge	47mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m

Min. Betriebstemperatur	-10°C
Montageort	Innen- und geschützter Außenbereich
Nettogewicht	0,55kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	55
Spannungsversorgung DC	3,6/12V
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	36mA
Umweltklasse	II